Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

52. 40. 01. 1076 Positionsnummer:

Hausnotrufgerät Lifeline Vi classic, Art.-Nr. 57008/620 Bezeichnung:

Hersteller: Tunstall GmbH

Konstruktionsmerkmale: Hausnotrufsystem als Zusatzgerät für das vorhandene Telefon zum

Anschluss an die analoge Telefonleitung, mit Funkhandsender MyAmie

zur Alarmauslösung.

Steckernetztei I 5 V / 1 A Stromversorgung: Notstromversorgung: Li-Ionen-Akku, 3,6 V, 2,5 Ah

bis zu 40 Stunden Akkul aufzei t: Lei stungsaufnahme: 3 W (Standby)

Tel efonanschl uss: analoge Telefonleitung TAE-N / Western

Wahl modus:

869, 2125 MHz Frequenz: Schutzart: IP 67 (Funksender)

Anzahl Funksender: max. 15

Programmi erbare

vier Notrufnummern für Zentralen und Nummern:

drei für private Alarmempfänger

Programmi erung: separates Programmi ertastfeld, Telefon,

PC mittels spezieller Software und Adapter

Kommuni kati ons-

protokolle: CPC, Tunstall, ANT, DTMF, STMF Ein- und Ausgänge: Tel efonanschl uss, Steckernetztei I,

Programmi eradapter

Abmessungen(HxBxT): 45 x 185 x 122 mm

Gewicht:

575 g

Li eferumfang: 1 x Basisgerät Lifeline Vi

1 x Funkhandsender MyAmie mit Armband und Halskordel

1 x Steckernetzteil 1 x Tel efonanschl usskabel 1 x Gebrauchsanwei sung

1 x Kurzanlei tung

Erhäl tliches

Rauchmelder, Bewegungsmelder, Zugtaster, Fallsensor, Wassermelder Zubehör:

Farbe: Gehäuse weiß/grau, Tasten gelb, grün und

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

52, 40, 01, 1077 Positionsnummer:

Hausnotrufgerät Lifeline Vi MHD I, Art.-Nr. 57008/621 Bezeichnung:

Hersteller: Tunstall GmbH

Konstruktionsmerkmale: Hausnotrufsystem als Zusatzgerät für das vorhandene Telefon zum

Anschluss an die analoge Telefonleitung, mit Funkhandsender MyAmie

zur Alarmauslösung.

Steckernetztei I 5 V / 1 A Stromversorgung: Notstromversorgung: Li-Ionen-Akku, 3,6 V, 2,5 Ah

bis zu 40 Stunden Akkul aufzei t: Lei stungsaufnahme: 3 W (Standby)

Tel efonanschl uss: analoge Telefonleitung TAE-N / Western

Wahl modus:

869, 2125 MHz Frequenz: Schutzart: IP 67 (Funksender)

Anzahl Funksender: max. 15

Programmi erbare

vier Notrufnummern für Zentralen und Nummern:

drei für private Alarmempfänger

Programmi erung: separates Programmi ertastfeld, Telefon,

PC mittels spezieller Software und Adapter

Kommuni kati ons-

protokolle: CPC, Tunstall, ANT, DTMF, STMF Ein- und Ausgänge: Tel efonanschl uss, Steckernetztei I,

Programmi eradapter

Abmessungen(HxBxT): 45 x 185 x 122 mm

Gewicht:

575 g

Li eferumfang: 1 x Basisgerät Lifeline Vi MHD I

1 x Funkhandsender MyAmie mit Armband und Halskordel

1 x Steckernetzteil 1 x Tel efonanschl usskabel 1 x Gebrauchsanwei sung 1 x Kurzanleitung

Erhäl tliches

Rauchmelder, Bewegungsmelder, Zugtaster, Fallsensor, Wassermelder Zubehör:

Farbe: Gehäuse weiß/grau, Tasten gelb, grün und

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

52, 40, 01, 1078 Positionsnummer:

Hausnotrufgerät Lifeline Vi MHD II, Art.-Nr. 57008/622 Bezeichnung:

Hersteller: Tunstall GmbH

Konstruktionsmerkmale: Hausnotrufsystem als Zusatzgerät für das vorhandene Telefon zum

Anschluss an die analoge Telefonleitung, mit Funkhandsender MyAmie

zur Alarmauslösung.

Steckernetztei I 5 V / 1 A Stromversorgung: Notstromversorgung: Li-Ionen-Akku, 3,6 V, 2,5 Ah

bis zu 40 Stunden Akkul aufzei t: Lei stungsaufnahme: 3 W (Standby)

Tel efonanschl uss: analoge Telefonleitung TAE-N / Western

Wahl modus:

869, 2125 MHz Frequenz: Schutzart: IP 67 (Funksender)

Anzahl Funksender: max. 15

Programmi erbare

vier Notrufnummern für Zentralen und Nummern:

drei für private Alarmempfänger

Programmi erung: separates Programmi ertastfeld, Telefon,

PC mittels spezieller Software und Adapter

Kommuni kati ons-

protokolle: CPC, Tunstall, ANT, DTMF, STMF Ein- und Ausgänge: Tel efonanschl uss, Steckernetztei I,

Programmi eradapter

Abmessungen(HxBxT): 45 x 185 x 122 mm

Gewicht:

575 g

Li eferumfang: 1 x Basisgerät Lifeline Vi MHD II

> 1 x Funkhandsender MyAmie mit Armband und Halskordel

1 x Steckernetzteil 1 x Tel efonanschl usskabel 1 x Gebrauchsanwei sung 1 x Kurzanleitung

Erhäl tliches

Rauchmelder, Bewegungsmelder, Zugtaster, Fallsensor, Wassermelder Zubehör:

Farbe: Gehäuse weiß/grau, Tasten gelb, grün und

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

52, 40, 01, 1079 Positionsnummer:

Hausnotrufgerät Lifeline Vi blue, Art.-Nr. 57008/623 Bezeichnung:

Hersteller: Tunstall GmbH

Konstruktionsmerkmale: Hausnotrufsystem als Zusatzgerät für das vorhandene Telefon zum

Anschluss an die analoge Telefonleitung, mit Funkhandsender MyAmie

zur Alarmauslösung.

Steckernetztei I 5 V / 1 A Stromversorgung: Notstromversorgung: Li-Ionen-Akku, 3,6 V, 2,5 Ah

bis zu 40 Stunden Akkul aufzei t: Lei stungsaufnahme: 3 W (Standby)

Tel efonanschl uss: analoge Telefonleitung TAE-N / Western

Wahl modus:

869, 2125 MHz

Frequenz: Schutzart: IP 67 (Funksender)

Anzahl Funksender: max. 15

Programmi erbare

vier Notrufnummern für Zentralen und Nummern:

drei für private Alarmempfänger

Programmi erung: separates Programmi ertastfeld, Telefon,

PC mittels spezieller Software und Adapter

Kommuni kati ons-

protokolle: CPC, Tunstall, ANT, DTMF, STMF Ein- und Ausgänge: Tel efonanschl uss, Steckernetztei I,

Programmi eradapter

Abmessungen(HxBxT): 45 x 185 x 122 mm

Gewicht:

575 g

Li eferumfang: 1 x Basisgerät Lifeline Vi blue

1 x Funkhandsender MyAmie mit Armband und Halskordel

1 x Steckernetzteil 1 x Tel efonanschl usskabel 1 x Gebrauchsanwei sung

1 x Kurzanlei tung

Erhäl tliches

Rauchmelder, Bewegungsmelder, Zugtaster, Fallsensor, Wassermelder Zubehör:

Gehäuse weiß/grau, Tasten blau, grün und Farbe:

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

52. 40. 01. 1080 Positionsnummer:

Hausnotrufgerät Lifeline Vi Taris, Art.-Nr. 57008/624 Bezeichnung:

Hersteller: Tunstall GmbH

Konstruktionsmerkmale: Hausnotrufsystem als Zusatzgerät für das vorhandene Telefon zum

Anschluss an die analoge Telefonleitung, mit Funkhandsender MyAmie

zur Alarmauslösung.

Steckernetztei I 5 V / 1 A Stromversorgung: Notstromversorgung: Li-Ionen-Akku, 3,6 V, 2,5 Ah

bis zu 40 Stunden Akkul aufzei t: Lei stungsaufnahme: 3 W (Standby)

Tel efonanschl uss: analoge Telefonleitung TAE-N / Western

Wahl modus:

869, 2125 MHz Frequenz: Schutzart: IP 67 (Funksender)

Anzahl Funksender: max. 15

Programmi erbare

vier Notrufnummern für Zentralen und Nummern:

drei für private Alarmempfänger

Programmi erung: separates Programmi ertastfeld, Telefon,

PC mittels spezieller Software und Adapter

Kommuni kati ons-

protokolle: CPC, Tunstall, ANT, DTMF, STMF Ein- und Ausgänge: Tel efonanschl uss, Steckernetztei I,

Programmi eradapter

Abmessungen(HxBxT): 45 x 185 x 122 mm

Gewicht:

575 g

Li eferumfang: 1 x Basisgerät Lifeline Vi Taris

1 x Funkhandsender MyAmie mit Armband und Halskordel

1 x Steckernetzteil 1 x Tel efonanschl usskabel 1 x Gebrauchsanwei sung

Erhäl tliches

Rauchmelder, Bewegungsmelder, Zugtaster, Fallsensor, Wassermelder Zubehör:

1 x Kurzanlei tung

Farbe: Gehäuse weiß/grau, Tasten grün, gelb und

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

52. 40. 01. 1081 Positionsnummer:

Hausnotrufgerät Lifeline Vi+, Art.-Nr. 57108/620 Bezeichnung:

Hersteller: Tunstall GmbH

Konstruktionsmerkmale: Hausnotrufsystem als Zusatzgerät für das vorhandene Telefon zum

Anschluss an die analoge Telefonleitung, mit Funkhandsender MyAmie

zur Alarmauslösung.

Steckernetztei I 5 V / 1 A Stromversorgung: Notstromversorgung: Li-Ionen-Akku, 3,6 V, 2,5 Ah

bis zu 40 Stunden Akkul aufzei t: Lei stungsaufnahme: 3 W (Standby)

Tel efonanschl uss: analoge Telefonleitung TAE-N / Western

Wahl modus:

869, 2125 MHz Frequenz: Schutzart: IP 67 (Funksender)

Anzahl Funksender: max. 35

Programmi erbare

vier Notrufnummern für Zentralen und Nummern:

drei für private Alarmempfänger

Programmi erung: separates Programmi ertastfeld, Telefon,

PC mittels spezieller Software und Adapter

Kommuni kati ons-

protokolle: CPC, Tunstall, ANT, DTMF, STMF Ein- und Ausgänge: Tel efonanschl uss, Steckernetztei I,

Programmi eradapter

Abmessungen(HxBxT): 45 x 185 x 122 mm

Gewicht:

628 g

Li eferumfang: 1 x Basisgerät Lifeline Vi+

1 x Funkhandsender MyAmie mit Armband und Halskordel

1 x Steckernetzteil 1 x Tel efonanschl usskabel 1 x Gebrauchsanwei sung 1 x Kurzanlei tung

Erhäl tliches

Rauchmelder, Bewegungsmelder, Zugtaster, Fallsensor, Wassermelder Zubehör:

Gehäuse weiß/grau, Tasten gelb, grün und Farbe:

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

52. 40. 01. 1090 Positionsnummer:

NOVO IP/GSM, NOVO IP/4G, Art.-Nrn.: NE10 14101-12, NE10 14101-15, NE10 Bezeichnung:

14501-24, NE 10 14501-25

Hersteller: NEAT Electronics AB

Konstruktionsmerkmale: Hausnotrufsystem als Zusatzgerät zum vorhandenen Telefon für die

Verbindung über das Mobilfunknetz mittels SIM-Karte oder Anschluss an einen Router. Mit Funkhandsender Smile zur Alarmauslösung, tragbar am Arm oder um den Hals sowie mit (Art.-Nr. NE10 14101-15, Art.-Nr. NE10 14501-25) oder ohne (Art.-Nr. NE10 14101-12, NE10 14501-24) eingebauter M2M SIM-Karte. Für den sicheren Betrieb des Gerätes muss stets eine ausreichende Abdeckung bzw. Verfügbarkeit

des Mobilfunknetzes am Aufstellungsort gewährleistet sein.

Hausnotrufgerät

Abmessungen(HxBxT): 65 mm x 128 mm x 180 mm

Gewicht: 270 g

Stromversorgung: Steckernetztei I

Lei stungsaufnahme: k. A.

Notstromversorgung: Ni MH-Akku, 400 mAh, 3,6V

ca. 24 Stunden Akkul aufzei t: Tel efonanschl uss: GSM (SIM-Karte), LAN

Anzahl Funksender:

Programmi erbare Ruf-

nummern / IP-Adressen: 12

Programmi erung:

Gerätetasten, PC-Software

Kommuni kati ons-

protokolle: STMF (Mobilfunk), SCAIP, SIP (IP) Steckernetzteil, SIM-Steckplatz, Ein- und Ausgänge: RJ45 Ethernet, Externe Funkantenne

Funksender

34 mm x 42 mm x 15 mm Abmessungen:

Batteri e: k. A. Gewicht: 14 g

869, 2 - 869, 25 MHz Funkfrequenz:

IP 67 Schutzart:

Li eferumfang: - Basisstation Novo IP/GSM, Art.-Nr. NE10

14101-

12 oder

Basisstation Novo IP/GSM mit SIM-Karte,

Art.-Nr. NE10 14101-15

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Positionsnummer: 52. 40. 01. 1090

Bezeichnung: NOVO I P/GSM, NOVO I P/4G, Art.-Nrn.: NE10 14101-12, NE10 14101-15, NE10

14501-24, NE 10 14501-25

oder

Basisstation NOVO IP/4G, Art.-Nr.NE10

14501-24

oder

Basisstation NOVO IP/4G mit SIM-Karte,

Art.-Nr. NE10 14501-25

- Funkhandsender Smile

- Halsband und Armband für den Funksender

Steckernetztei IGebrauchsanwei sung

Seite 8 von 8